



RFG 6

Rückkanal-Festfrequenz-Generator • *Return path fixed frequency generator*

Der RFG 6 ist ein Rückkanalfestfrequenzgenerator und liefert sechs einzeln schaltbare Festfrequenzen – Standard: 10/20/30/40/50/60 MHz. Der Pegel an der F-Ausgangsbuchse beträgt 110 dB(µV).

Der RFG 6 dient dem Einstellen und Überwachen des Rückkanalbereichs von BK-Anlagen.



The RFG 6 is a return path fixed frequency generator and supplies 6 single switchable fixed frequencies – standard: 10/20/30/40/50/60 MHz. The output level at the F-output socket is 110 dB(µV).

The RFG 6 serves to the adjustment and monitoring of the return path range of CATV systems.

TECHNISCHE DATEN

Festfrequenzen	6, einzeln schaltbar
.....	(10, 20, 30, 40, 50, 60 MHz)
Ausgangspegel	110 dB(µV)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
.....	Steckerladegerät 7 Vdc/250 mA
Betriebstemperatur	0 -40 °C
Abmessungen	175 mm x 85 mm x 35 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg

TECHNICAL DATA

Fixed frequ. carrier	6, switchable
(standard).....	(10, 20, 30, 40, 50, 60 MHz)
Output level	110 dB(µV)
Power supply	NiMH accumulator 6 V/1800 mAh
.....	charging power supply 7 Vdc/250 mA
Working temperature.....	0 -40 °C
Dimensions.....	175 mm x 85 mm x 35 mm
Weigth complete.....	1.1 kg

Schema: Rückkanal einstellen und prüfen in BK-Anlagen mit RSU 5-65 und RFG 6

Scheme: Adjustment of the return path range of CATV systems with RSU 5-65 and RFG 6

